

HomeSystem s.r.o., Školská 329/85, 972 01 Bojnice, Slovensko. ahoj@elektricke-garnize.sk

ELEKTRICKÉ GARNÍŽE MIO DECOR COMFORT – technické údaje a odporúčania pre montáž

Comfort 90 – technické údaje

Motor	Mio Decor Comfort – univerzálne
Mechanické komponenty	Tiché, so zvýšenou nosnosťou do 90 kg alebo 10 kg/m. Koľajnica Mio Decor vyrábaná v Poľsku. Vozíky stabilizované valčekmi v dvoch rovinách, protizávažie Lakované oceľové ťažné laná vo farbe koľajnice a (voliteľne) stropné držiaky. Možnosť viacerých úprav.
Prispôsobené pre závesy a záclony	Microflex, s riasiacou páskou, na žabky. Úprava pre závesy typu wave za príplatok.
Napájanie a káble	230V AC 5x 1,5 mm ²
Maximálna ťažná sila	90 kg
Krútiaci moment	1,5 Nm
Rýchlosť	14 cm/s
Koncové polohy	Elektronické
Ovládanie	Káblové, Smart Home, rádiové RCS, bezpotenciálové (DCT), RS485
Touch Motion	ÁNO
Manuálne ovládanie	ÁNO
Ohýbanie koľajníc	Bodové ohýbanie – polomer 20 cm Veľký oblúk – polomer od 150 cm
Záruka (motor)	4 roky
Certifikáty	CE, RoHS

Comfort 90 – vývod napájania a pripojenie

Kábel by mal byť vyvedený v blízkosti motora (napr. 10 cm od konca garníže smerom k oknu a 30 cm od stropu).

Pri garnížach s 3-vodičovým pripojením (rádiové ovládanie) je možné namontovať zásuvku a kábel motora môže byť ukončený zástrčkou (túto požiadavku je potrebné uviesť v objednávke).

	Comfort 90 – pripojenie	Comfort 90 – poznámky
Ovládanie diaľkovým ovládačom RCS	červený vodič – fáza modrý vodič – neutrálny žlto-zelený vodič – uzemnenie	Požadovaný 3-žilový kábel. Touch motion – áno.
Bezpotenciálové ovládanie a RS485	červený vodič – napájacia fáza modrý vodič – neutrálny žlto-zelený vodič – uzemnenie 6-žilová krútená dvojlinka 1 – port B, 2 – COM, 3 – smer 1, 4 – stop, 5 – smer 2, 6 – port A	Požadovaný 3-žilový kábel a min. 3-žilová krútená dvojlinka. Max. dĺžka kábla pre bezpotenciálové ovládanie – 30 m. Touch motion – áno.
Odporúčané ovládanie zo systémov Smart Home	červený vodič – napájacia fáza modrý vodič – neutrálny žlto-zelený vodič – uzemnenie čierny vodič – riadiaca fáza (smer 1) hnedý vodič – riadiaca fáza (smer 2)	Požadovaný 5-žilový kábel. Touch motion – áno. Spustenie závesu pomocou Touch motion nemení polohu v systéme Smart Home.

HomeSystem s.r.o., Školská 329/85, 972 01 Bojnice, Slovensko. ahoj@elektricke-garnize.sk

INŠTRUKCIA MOTORU – ELEKTRICKÉ GARNÍŽE MIO DECOR COMFORT

Spárovanie ovládača s pohonom:

- Podrž PROGRAMOVACIE TLAČIDLO v spodnej časti pohonu 1 sekundu – LED dióda pomaly bliká na červeno.
- Stlač tlačidlo HORE na ovládači – LED dióda bliká na modro.
- NAPROGRAMOVANÉ

Zmena smeru otáčania motora:

- Podrž tlačidlo STOP na ovládači 5 sekúnd – LED dióda pohonu pomaly bliká na červeno.
- Pust' a znova stlač STOP – LED dióda bliká na modro.
- ZMENENÝ SMER OTÁČANIA MOTORA

Priradenie ďalšieho ovládača/kanála:

- Podrž tlačidlo STOP na ovládači 5 sekúnd – LED dióda pohonu pomaly bliká na červeno.
- Stlač tlačidlo HORE na novom ovládači alebo na pôvodnom po výbere nového kanála – LED dióda bliká na modro.
- NAPROGRAMOVANÝ NOVÝ OVLÁDAČ / KANÁL

Vymazanie naprogramovaného kanála:

- Podrž tlačidlo STOP na ovládači 5 sekúnd – LED dióda pohonu pomaly bliká na červeno.
- Stlač tlačidlo DOLE – LED dióda bliká na modro.
- KANÁL ODSTRÁNENÝ

Obnovenie výrobných nastavení:

- Podrž 5 sekúnd PROGRAMOVACIE TLAČIDLO v spodnej časti pohonu – LED dióda bliká na červeno.
- Pust' a znova podrž 1 sekundu PROGRAMOVACIE TLAČIDLO – LED dióda bliká na modro.
- OBNOVENÉ VÝROBNÉ NASTAVENIA

Aktivácia / deaktivácia Touch Motion:

- Podrž 7 sekúnd PROGRAMOVACIE TLAČIDLO – LED dióda najprv blikne na červeno, potom na modro.
- FUNKCIA TOUCH MOTION AKTIVOVANÁ

Nastavenie koncových polôh:

Programovanie koncových polôh sa vykonáva po zavesení závesov. Elektronické nastavenie koncových polôh nie je možné. V prípade potreby skoršieho obmedzenia sa odporúča použiť mechanickú blokádu (stoppe).

- Odsuň a zasuň garnížu 2x.
- KONCOVÉ POLOHY ULOŽENÉ